



充电中状态

感谢您购买本产品。在使用产品之前，请全文浏览本用户手册以确保您将正确地使用本产品。请妥善保存本手册，以供将来参考。

特点


- 双插座充电器，可与 3000 系列 (第四代) 手持 (ATW-T3202) 和盒式 (ATW-T3201) 发射器配合使用。
- 将镍氢电池 (NiMH) 装在发射器内时对其充电。
- 如果检测到碱性或损坏的电池，则自动关闭充电。
- 指示灯 LED 可轻松监察电源和充电状态。
- 单个电源可以链接和提供五组 ATW-CHG3 充电器 (使用 AT8687 链接套件和 AC 适配器，需另购)。
- 可将 ATW-CHG3N 连接到网络 (通过标准以太网电缆)，从而可以通过 Audio-Technica App 或第三方软件监察链接的充电器 (ATW-CHG3 和 ATW-CHG3N) 中所有发射器的充电状态。
- 当发射器放入充电器时自动关闭发射器电源，脱离后则自动打开电源。



ATW-CHG3 背面

ATW-CHG3 双插座充电器，提供以下型号及组合：

- ATW-CHG3 (双插座充电器不含 AC 适配器)
- ATW-CHG3AD (双插座充电器含 AD-SA1230XCNC AC 适配器)
- ATW-CHG3EXP (双插座充电器含 AT8687 连接套件)



ATW-CHG3N 背面

ATW-CHG3N 双插座充电器 (带网络)，提供以下型号及组合：

- ATW-CHG3N (连网双插座充电器不含 AC 适配器)
- ATW-CHG3NAD (连网双插座充电器含 AD-SA1230XCNC AC 适配器)


规格

ATW-CHG3 / ATW-CHG3N 技术指标

供电	直流 12V, 3.0 A
输出电压	直流 3.6V, 500mA x2
功耗	4.9W (CHG3) (对2部发射机进行充电时) 5.3W (CHG3N) (对2部发射机进行充电时) 27.4W (CHG3x5) (连接了5个装置，且对10部发射机进行充电) 27.8W (CHG3Nx1) (CHG3x4) (连接了5个装置，且对10部发射机进行充电)
充电时间	约 6.5 小时 (1,900 mAh 充电电池)
工作环境温度	0°C~40°C
尺寸	185mm (宽) x 99mm (深) x 68.5mm (高)
重量	400g (ATW-CHG3) 410g (ATW-CHG3N)
另售	交流电源适配器 (AD-SA1230XCNC)、ATW-CHG3 连接套件 (AT8687)



AD-SA1230XCNC



AT8687

连接 (使用多个装置时)：



电缆连接状态底面



使用连接板螺钉固定连接板底面



使用连接板螺钉固定连接板顶面

因产品改进，本产品会随时改装，恕不另行通知。