



特点

- 双向性的天线分路或合路装置，可作为天线至接收机的分配或汇合
- 可将天线信号作为 1 路输入至 2 路输出的分路器，把信号分配到多个无线接收系统
- 亦可反转连接，作为 1 路输入至 2 路输出的合路器，从两组天线的信号混合到一个无线接收系统中
- 适用于在各种安装位置的坚固金属外壳
- 配备有可作固定安装在机架或墙面的螺丝孔
- 支持 470 到 990 MHz 的频率范围
- 为铁三角的 5000 系列 / 3000 Digital 系列 / 3000 系列 UHF 无线接收器作优化设计
- 适合多种接收器和天线使用

规格

ATW-SC410 技术指标

带宽	470 MHz ~ 990 MHz
高频衰减	2 dB (典型)
阻抗	50 欧姆
插头	BNC-J x 3
导通电流	420 mA 上限
尺寸	100mm 宽 x 99.8mm 长 x 30mm 高
重量	204 克

因产品改进，本产品会随时改装，恕不另行通知。

说明

ATW-SC410 可用于合并或分配天线信号，能广泛应用于无线话筒系统中，方便连接多组天线。该设备采用行业标准的 BNC 型连接器，无需外接电源或用户配置，使用起来非常简便。ATW-SC410 可以将两个天线信号合并为一个输出，提高接收和信号强度；同时也可以将单个天线信号分割为两路输出，方便将信号分配给两个接收器或设备使用。ATW-SC410 具有宽频带能力，涵盖了 470 MHz 至 990 MHz 的频率范围，适用于各种在这个频率范围内工作的无线话筒系统。

